

Algemeen gebruik 230Volt koppelbare Magic Lights Lichtschoor LED verlichting

Lees onderstaande montage voorschriften eerst volledig en aandachtig door voor u met de montage start !

Algemeen

- A. Voor elke koppeling geldt dat deze **eerst volledig** in elkaar moet worden gestoken en daarna pas de **wartels volledig** moeten worden aangedraaid met de **HAND. (GEEN Tangen gebruiken !!)** Dat aandraaien gaat best zwaar maar dat is normaal zorg wel voor het volledig aandraaien.
- B. **Niet gebuikte** koppeling **ALTIJD** afdichten met de meegeleverde einddoppen.
- C. Op **1 aansluitsnoer** (art. DL-10250-255) van 368 watt adviseren wij u maximaal 300watt = gelijk aan **3250 Led lampjes aan te sluiten**
(Als voorbeeld Maximaal 325 meter cordlight / 125 meter Icicles 40cm / 70 meter icicles 80cm.)

Montage

- 1. Alle werkzaamheden met de verlichting **ALTIJD de 230 volt nog niet aansluiten**.
- 2. Koppel het aansluitsnoer (DL-10250 -255) aan de Verlichting
- 3. Tijdens de montage **niet trekken of rukken** aan de verlichting maar deze rustig terug wikkelen en monteren.
- 4. Alle Lichtschoor LED verlichting – Magic Lights (herkenbaar aan het artikel type nummer dat met DL begint) zijn onderling koppelbaar en kunt u door koppelen . (extra verlichting kunt u bestellen bij www.lichtschoor.nl)
- 5. Er zijn diverse hulpmiddelen -verlengkabels, splitters, boomverdelers verkrijgbaar (www.Lichtschoor.nl)
- 6. Neemt u alle veiligheid in acht met montage bij het gebruik van trappen / ladders en/of hoogwerkers.

Demontage

- 1. Zorg er voor dat de 230 volt stekker uit het stopcontact is verwijderd zodat u spanningsloos de verlichting kunt verwijderen.
- 2. U kunt delen gekoppeld laten als dat eenvoudiger is voor de montage van het volgend jaar.
- 3. Tijdens de demontage **niet trekken of rukken** aan de verlichting maar deze rustig terug wikkelen en demonteren.
- 4. Laat de verlichting **ALTIJD** vervolgens minimaal 24 uur zonder af te dekken of in te pakken drogen op een verwarmde plaats. (ook als u het “droog” heeft gedemonteerd)
- 5. Na 24 uur kunt u de verlichting in een open doos of kist opslaan op een droge liefst donkere plaats. LET **OP niet in een gesloten plastic zak opruimen en niet op een zonnige en/of hete plaats** .

Als u bovenstaande in acht neemt kunt u heel veel jaren plezier beleven aan uw verlichting, daarnaast kunt u de verlichting uiteraard op veel andere plaatsen en/of andere doeleinden benutten

Uitbreidingen en / of extra hulp artikelen zijn verkrijgbaar op www.lichtschoor.nl.

Dank voor uw aankoop, als u vragen of opmerkingen heeft horen wij dat graag van U. Het lightschoor team